

ASUS P4P800シリーズ搭載モデルにおける matrox Parhelia(Pシリーズ全般)ご利用時の注意事項



matrox Parhelia(Pシリーズ全般)搭載モデルにおいて、電源投入後画面が正常に表示されません

ASUS社のP4P800シリーズ搭載のモデルにおいて、グラフィックボードにmatrox社のParheliaおよびPシリーズを取り付けた場合、OS起動前のBIOS画面などにおいて、起動時に画面表示が乱れたり、正常に表示されない不具合が発生する場合があります。

この不具合は、同組み合わせにおいて、マザーボードの機能である、「フルスクリーンロゴ(Full Screen Logo)」の利用・表示をする設定にしている場合に発生する問題です。

よって、同組み合わせの場合、他のグラフィックボードや、オンボードVGAなどでの仮接続を行い、BIOS設定を変更し、フルスクリーンロゴの利用を停止する必要があります。



BIOS設定方法

正常な動作でご利用いただくために、BIOSの設定を次の通り変更していただく必要があります。

- ①本製品の電源をONにします。
- ②起動時に、BIOSセットアップメニューを起動するため、DELキーを押してください。(画面下方にDELキーを押すことを促すメッセージが表示された際に押すと、メニューが起動します。)
- ③メインメニューが起動します。
- ④[→]キーを押し、[Boot]メニューを選択します。
- ⑤[↓]キーを押し、[Boot Settings Configuration]を選択し、[Enter]キーを押します。
それによって、[Boot Settings Configuration]メニューに切り替わります。
- ⑥[↓]キーを押し、[Full Screen Logo]を選択し、[Enter]キーを押します。
- ⑦オプションメニューが開きますので、カーソルキーで[Disable]を選択し、[Enter]を押します。
- ⑧[ESC(エスケープ)]キーをおし、上位のメインメニューに戻ります。
- ⑨[→]キーを押し上部メニューから、[Exit]を選択します。
- ⑩[↓]キーを押し、[Exit Saving Changes]を選択します。
- ⑪[Enter]キーを押し、BIOSセットアップを終了します。